

Systeme d'ecoute TV Set 840-S



● **Écoutez la télé plus fort sans déranger les autres**

Le casque idéal pour écouter la télévision, au niveau qui vous convient, sans déranger votre entourage ou vos voisins.

● **Idéal pour les porteurs de prothèse auditive**

Grâce à une boucle d'induction "en tour de cou" raccordée sur le récepteur, le son est transmis directement à l'appareil auditif équipé d'une position téléphone (T).

● **Un son stéréo adapté à votre audition**

Le SET 840-S dispose d'un réglage des aigus et d'un système permettant d'optimiser l'intelligibilité de la parole (réglage 3 positions).

● **Une écoute agréable**

Le système de compression intégré régule les différences de niveaux sonores. Vous écoutez la TV à un volume constant sans aucune manipulation.

● **Jusqu'à 100 mètres de portée**

Votre liberté de mouvement est totale dans un rayon de 100 mètres. Vous pouvez écouter n'importe où dans la maison, à travers murs et plafonds et même dans le jardin.

● **Intuitif et ergonomique**

Commandes de volume et de balance sur le récepteur et sérigraphie explicite, le SET 840-S est très facile à manipuler.

● **Facilité de recharge**

Le récepteur, fonctionnant sur accus, peut être rechargé en le plaçant simplement sur le support prévu sur l'émetteur.

● **Autonomie jusqu'à 9 h**



Retrouvez le plaisir d'écouter la TV

Écoutez la TV sans fil à la patte, au volume de votre choix, sans déranger les autres.

Le Set 840-S est destiné aux personnes équipées d'une prothèse auditive et désirant une écoute adaptée à leurs facultés d'audition. Il permet des réglages personnalisés de façon à profiter d'un son stéréo de haute qualité et d'une intelligibilité optimisée, en toute liberté grâce à la transmission haute fréquence.

Idéal pour les écrans plasmas

Le SET 840-S s'appuie sur une technologie de transmission Haute Fréquences qui est insensible aux perturbations occasionnées par les écrans Plasmas.

Pourquoi choisir un SET 840-S ?

Avec l'âge, l'acuité auditive peut diminuer. La plupart du temps, la diminution commence dans la plage des aigus. Pour compenser la différence, une pression sonore plus élevée dans ces fréquences est nécessaire.

Une solution sur-mesure

Grâce au SET 840-S et son système de réglage des aigus, vous pourrez ajuster le son en fonction de vos besoins et profiter ainsi d'une écoute de qualité.

Systeme d'ecoute TV Set 840-S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie	FM, stéréo
Fréquences porteuses	863,3 / 864.0 / 864,7 MHz
Portée	Jusqu'à 100 m
Réponse en fréquence	50-16 000 Hz
Niveau de pression acoustique max. (à 1 kHz)	125 dB
DHT (à 1 kHz)	< 1 %
Poids du récepteur (incl. accus)	Approx. 50 g
Poids de l'émetteur	Approx. 260 g
Autonomie du récepteur	Jusqu'à 9 heures
Temps de charge	Approx. 3 heures
Dimensions du récepteur	70 x 60 x 26 mm
Dimensions de l'émetteur	112 x 146 x 58 mm
Connecteur d'entrée audio	Jack stéréo 3,5 mm
Accu rechargeable BA 300	Lithium polymère : 3,7 V/150 mAh

CONTENU

- 1 Récepteur RI 840-S - 1 Émetteur TI 840
- 1 Boucle d'induction EZT 3011 (clip et tour de cou)
- 1 Accu BA 300 - 2 Paires d'embouts - 1 Bloc secteur
- 1 Adaptateur RCA pour TV - 1 Adaptateur péritel pour TV
- 1 Adaptateur Jack 3,5 mm → 6,35 mm

CONDITIONNEMENT

Code EAN :	4044156017365
Dimensions du packaging (L x H x P) :	168 x 278 x 110 mm
Poids du produit avec packaging :	1,330 kg
Colisage :	6 pièces
Master carton (L x H x P) :	361 x 318 x 355 mm
Poids master carton :	11,6 kg

